

7 Karbantartás, hibakeresés & javítás



Amit ebből a fejezetből megtudhat:

Ebben a fejezetben a készülék karbantartásához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat magyarázzuk el. Ezen kívül a hiba-kereséshez kapcsolódó segítségnyújtást is itt mutatjuk meg.

7.1 A karbantartás/felülvizsgálat terjedelme

7.1.1 Szűrőcsere

A vezér (MASTER) készülék és az ahhoz kapcsolódó kezelőkonzol LED-je 2000 üzemóra után jelzi a csatlakozó szellőztető készülékek szűrő és regenerátor tisztítási igényét.

Ahhoz, hogy a LED kijelzést visszaállíthassuk, az alábbiak szerint járjon el:

- A hálózati kapcsoló segítségével kapcsolja le majd ismét be a vezér (MASTER) készüléket. A bekapcsolás követő 10 másodpercen belül a távvezérlőn vagy a kezelőkonzolon keresztül az alábbi gombkezelést kell végrehajtani.

Távvezérlő:

- nyomja kétszer meg a legalacsonyabb párafokozat gombját
- nyomja kétszer meg a közepes párafokozat gombját
- nyomja kétszer meg a legmagasabb párafokozat gombját

Kezelőkonzol:

- nyomja hatszor meg a páratartalom határértékének beállító gombját

7.1.2 Tisztítás

- Alacsony fokozatra állított porszívóval szívja a szűrőt óvatosan át.
- Öblítse vízzel át a szűrőt.
- Alacsony fokozatra állított porszívóval szívja a regenerátort óvatosan át.
- Öblítse vízzel át a regenerátort.

Jegyzetek